

# FCZ-III

## 雷击计数器校验仪

### 一、概述

FCZ-III 雷击计数器校验仪是我公司有关技术人员根据电力用户的需要而精心设计研制的。产品外型美观，携带使用方便，它替代了传统的笨重测试仪器和测试方法，深受广大专业人员的欢迎。

### 二、技术指标

电 源：DC 6V(一号电池四节)

输出电压：800~1400V

注意事项：每次使用前应该确认电源没有打开方可将仪器天线拉出。

### 三、使用方法

电源开关设在器身与头部之间，任意方向旋转 90 度，听到“喀嚓”声后即表示电源接通，反之为电源关闭。使用前先在尾部插入接地线并与地接好，根据计数器高度在未接通电源前将头部伸缩导电杆拉出到合适长度。接通电源后绿灯亮，待红灯亮（约 3~5 秒）即可通过头部伸缩导电杆对避雷器计数器进行测试。该仪器无须关闭电源可反复进行测试（每次充电时导电杆应离开试品）。切记：试验完毕后，先关闭电源，然后将头部导电杆对尾部地线放电后，才可将仪器收起。该仪器采用一号电池四节供电，可供大于 2000 次的放电测试。若电池电量不足时会延长充电时间，应及时更换。

建议：长时间不用应把干电池从仪器中取出！

### 四、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。